

## 6.5" Coaxial Speaker with 25/70 Volt transformer & Attractive Grille Haut-Parleur Plafonnier 6.5" Coaxial avec transformateur 25/70V et Grille Stylisée



### General Description:

The Quest Commercial QCS-65TX is a compact 25W in-ceiling loudspeaker engineered to provide superb audio performance in both background and foreground music sound systems, at a very competitive price. Ideally suited for a wide variety of applications, from Restaurants, Bars, Churches, Auditoriums, Boardrooms, Retail Stores, Airports, Train Stations, Factories and anywhere a commercial background or foreground music or paging is required.

### Features:

- High intelligibility with exceptional uniform coverage
- Easy to mount one piece construction

Mounting is simplified with mounting tabs that allow easy installation into drop tile or drywall ceilings

- Low-profile, Open Back Construction
- 70 volt / 25 volt selectable

### Description Générale:

Le Quest Commercial QCS-65TX est un haut-parleur compact de plafond de 25W conçu pour fournir de superbes performances audio dans les systèmes de sonorisation de fond et d'avant-plan, à un prix très compétitif. Parfaitement adapté à une grande variété d'applications, de restaurants, bars, églises, auditoriums, salles de conférence, magasins de détail, aéroports, gares, usines et partout où de la musique de fond ou du paging est requis.

### Caractéristiques:

- Haute intelligibilité avec une couverture uniforme exceptionnelle
- Facile à monter en une seule pièce

Le montage est simplifié grâce à des pinces de montage qui permettent une installation facile dans les plafonds à carreaux ou les cloisons sèches

- Construction mince, sans boîtier arrière
- 70 volts / 25 volts sélectionnables

### Specifications / Spécifications

	QCS-65TX	
Speaker Component - Composants	6.5" Coaxial	
Magnet - Aimant	10 Oz Strontium	
Nominal Impedance - Impédance Nominale	8 Ohms	
Nominal Power - Puissance Nominale	25W RMS	
Sensitivity - Sensibilité	94 dB SPL (1W/1M)	
Frequency response - Réponse en fréquence	55 - 17 KHz	
Transformer Taps - Points de Réglage du Transformateur	<b>70V</b> Gray/Gris = 0.63W Orange = 1.25W Purple/Violet = 2.5W Brown/Brun = 5W Dark Blue/Bleu foncé = 10W	<b>25V</b> Brown/Brun = 0.63W Dark Blue/Bleu foncé = 1.25W Green/Vert = 2.5W Orange = 5W Red/Rouge = 10W
Nominal Coverage - Couverture nominale	110° Conical / Conique	
Overall Diameter - Diamètre hors-tout	9.0" (229mm)	
Cutout Diameter - Diamètre de Montage	7.7" (195mm)	
Depth - Profondeur	3.75" (95mm)	
Number of Mounting tabs - Nombre de pinces de Montage	4	
Color - Couleur	White / Blanc	
Weight - Poids	1.47 kg / 3.25 Lbs.	